



Quadro de proteção AC

Monofásico ou trifásico

Principais Características

- > Fornecido com caixa de 12 módulos (monofásico)
- > Fornecido com caixa de 16/18 módulos (trifásico)
- > Descarregador de sobretensão
- > Interruptor diferencial 30 mA
- > **Disjuntor curva B**
- > **Instalar à saída do inversor fotovoltaico**

Descrição do Produto

Quadros elétricos para proteção do circuito AC das instalações fotovoltaicas.

Para potências de 5 kW até 25 kW.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--------------------------------|
| 2704-2010 | Quadro AC Monofásico < 5kW |
| 2704-2011 | Quadro AC Monofásico 5KW a 6KW |
| 2704-2008 | Quadro AC Trifásico < 6kW |
| 2704-2007 | Quadro AC Trifásico 6kW a 10kW |

| Código | Modelo |
|-------------|--------------------------------|
| 2704-2009 | Quadro AC Trifásico 10kW a15kW |
| 2704-2015 | Quadro AC Trifásico 20kW |
| 2704-2013 * | Quadro AC Trifásico 25kW |

*Sob encomenda especial

| MODELO | 5KW / 230V | 5 - 6KW / 230V | <6KW / 400V | 6 - 10KW / 400V | 10 - 15KW / 400V | 20KW / 400V | 25KW / 400V |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| Descarregador bipolar | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
| Descarregador tetrapolar | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Interruptor diferencial | 30mA / 40A | 30mA / 40A | 30mA / 25A | 30mA / 25A | 30mA / 25A | 30mA / 40A | 30mA / 40A |
| Disjuntor curva B | 25A | 32A | 10A | 16A | 25A | 32A | 40A |

