

# MONITORIZAÇÃO



## Contador SMART METER (Monofásico)

### Descrição do Produto

Contador eletrónico monofásico de energia com display LCD. Concebido para a medição de consumos da instalação quando o ponto de medição fica muito distante do inversor.

Medição Bi-direccional.

**Nota:** É necessária a instalação de 1 sensor de corrente.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                   |
|-----------|--|
| 2704-9715 | Contador SMART (Monofásico)              |
| 2704-9718 | Sensor de Corrente 230V (1 por contador) |

| DADOS TÉCNICOS                | CONTADOR SMART (MONOFÁSICO) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montagem                      | Calha DIN 35mm              |
| Dimensões (AxLxP)             | 100 x 36 x 65,5 mm          |
| Peso                          | 1,2kg                       |
| Tipo de rede elétrica         | 1P2W                        |
| Potência de entrada           | 176 VCA ~ 288 VCA           |
| Consumo de energia            | < 0,8 W                     |
| Precisão Medição - Tensão     | +/- 0,5%                    |
| Precisão Medição - Corrente   | +/- 1%                      |
| Precisão Medição - Frequência | +/- 0,01Hz                  |
| Temperatura de funcionamento  | -25 °C ~ 60 °C              |

