## **FERRAMENTAS**





### Bomba de vácuo SMART 18V

#### **Principais Caraterísticas**

- Motores EC sem escovas de duplo estágio
- Batería de lítio 18 V integrada (versão de 57 l/min)
- Batería de lítio 18 V, 9 Ah amovível (versões de 143 l/min e 240 l/min)
- Função wireless, controlo e operação remotas via bluetooth
- Ajuste da rotação do motor na APP (1500-3600 rpm)

- Design leve e portátil
- Elevada qualidade e longa vida útil
- Maior fiabilidade e estabilidade
- Compatível com R32 e HFO-1234YF

#### **Descrição do Produto**

Nova gama Smart de bombas de vácuo wireless, motores EC sem escovas de duplo estágio, alimentadas com baterias de lítio de 18 V

#### **Modelos e Preços**

Código	Modelo		
2502-0381	Bomba de Vácuo Smart 18V (57 L/min)		
2502-0382	Bomba de Vácuo Smart 18V-9Ah (143 L/min)		
2502-0383	Bomba de Vácuo Smart 18V-9Ah (240 L/min)		







# **FERRAMENTAS**



MODELO	SMART 57	SMART 143	SMART 240
Caudal (I/min)	57	143	240
Nível de Vácuo (Pa)	0.3	0.2	0.2
Estágios	2	2	2
Bateria Integrada	18V	-	-
Bateria Amovível	-	18V 9Ah	18V 9Ah
Motor (HP)	1/4	3/4	3/4
Ajuste de Rotação de Motor (rpm)	1500-3600	1500-3600	1500-3600
Tempo de Funcionamento com Carga Total (min)	60	90	60
Ligação de Entrada	1/4" SAE	1/4" SAE e 3/8" SAE	1/4" SAE e 3/8" SAE
Capacidade de Óleo (ml)	150	500	500
Peso (kg)	2.8	7.8	8.3
Dimensões (mm)	205 x 96 x 175	280x120x225	280x120x225