

ACESSÓRIOS



Relé Inversor de Persiana

230V~ - 50Hz - 6A

Principais Caraterísticas

- 230V~ • 50Hz • 6A (1380W, cosφ=1).
- Consumo: < 1W.
- Tempo de abertura e fecho: 90 segundos.
- Encravamento elétrico: proteção contra duas ordens simultâneas.

Descrição do Produto

Permite o comando geral e local de um grupo de persianas.

Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação, junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando.

Temporizado.

Modelos e Preços

Código	Modelo
--------	--------

Todos os modelos sob encomenda especial.

